




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING



・注文時、上位アンプユニットの光入力コネクタについて、選択して下さい。

SROA-SRS-P1

P1: 光コネクタ SC-UPC
SC-APC

・必ず別売の下位アンプユニットをご注文願います。

下位アンプユニット

型名: SROA42004-□

製品コード: 29426

最大8ユニット実装可能です。

・未使用のスロットがある場合には、別売のブラックパネル

型名: SROA-BP

製品コード: 29427

を必ず取付けて下さい。

7	ファン	2		
6	サブラック用取っ手	2		
5	下位光アンプユニット	8		別売
4	サブラック	1		
3	上位光アンプユニット	1	2A70150A2 * 参照	
2	監視ユニット	1	2A70150A3 * 参照	
1	電源ユニット	2	2A70150A4 * 参照	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
-------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

SCALE 尺 寸 度	DESIGNED 担 当 図	DRAWN 製 図 図	INSPECTED 検 査 図	APPROVED 承 認 図
-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------

単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION	光増幅器 SROA-SRS-□ 外観図
-------------	----	---------------	--------------------	------------------------


三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2A70150A10	
-------------------------------	--	---------------------------	--

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING




・全体実装図は、SROA-SRS-□
2A70150A1*を参照して下さい。
(図面番号の*は変更区分に付き指定
しません)

9	前面パネル	1	アルミ	塗装(マニセル0.5Y8/0.7) シルク印刷	
8	固定用ネジ	2			
7	挿抜用取っ手	1			
6	下位アンブユニット接続用光出力端子	8			MU-SPC
5	光入力端子	1			SC-UPC /APC
4	LD起動スイッチ	1			
3	下位アンブユニット接続用光出力アラーム	1			
2	光入力アラーム	1			
1	LDアラーム	1			
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 峰 田	DRAWN 製 図 寄 崎	INSPECTED 検 査 西 田	APPROVED 承 認 井 澤
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION SROA-SRS-□ 光増幅器 (上位光アンブユニット) 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A70150A20		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING






・全体実装図は、SROA-SRS-□
2A70150A1*を参照して下さい。
(図面番号の*は変更区分に付き指定
しません)

8	前面パネル	1	アルミ	黒(マンセル0.5Y8/0.7) シルク印刷	
7	固定用ネジ	2			
6	挿抜用取っ手	1			
5	ネットワークインターフェース	1			RJ-45
4	コンソールインターフェース	1			D-sub 9ピン
3	リセットスイッチ	1			
2	LINK/ACTランプ	1			
1	電源用パイロットランプ	1			
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	担 当 DESIGNED 峰田	製 図 DRAWN 奇崎	検 査 INSPECTED 西	承 認 APPROVED 井
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION SROA-SRS-□		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			光増幅器 (監視ユニット) 外観図		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2A70150A30		



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING



・全体実装図は、SROA-SRS-□
2A70150A1*を参照して下さい。
(図面番号の*は変更区分に付き指定
しません)

11	前面パネル	1	アルミ	塗装(マンセル0.5Y8/0.7) シルク印刷	
10	固定用ネジ	4			
9	挿抜用取っ手	1			
8	チェック端子用グラウンド	1			
7	DC5V用チェック端子	1			
6	電源用パイロットランプ	1			
5	ヒューズ	1			
4	誤作動防止用金具	2			
3	電源ケーブル固定金具	1			
2	ACインレット	1			
1	電源ON/OFFスイッチ	1			
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	製 図	検 査	認 可
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION SROA-SRS-□ 光増幅器 (電源ユニット) 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A70150A40		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

標準性能表

項 目	性 能	備 考
光波長 (nm)	1540~1560	1波
光入力レベル (dBm)	0~+9	上位アンプ
光出力レベル (dBm)	+20	下位アンプ 工場出荷時
雑音指数 (dB)	1550~1560(nm) 6.5以下 上記波長範囲以外は 8.0以下	*1
偏波依存性 (dBp-p)	0.3以下	
光出力端子間分離度 (dB)	-50以下	
光入出力コネクタ	SC-APCまたは、SC-SPC	注文時選択
光コネクタ反射減衰量 (dB)	40以上	
アラーム機能	前面LED表示によるアラーム表示 光入力異常によるシャットダウン機能	
使用温度範囲 (°C)	-5~+40	本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)	20~80	結露なき事
電源電圧 (V)	AC90~110(50/60Hz)	
消費電力 (W)	400	*2
外形寸法 (mm)	483(W)×133(H)×513(D)	*3
質 量 (kg)	約17.0	*4
監視制御	SNMP	

*1 上位アンプの光入力レベル0dBm、下位アンプの出力設定20dBmにおける総合値

*2 周囲温度40℃、フル実装時

*3 19インチラック(EIA規格)対応、高さ3U

*4 フル実装時

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION 光増幅器 SROA-SRS-□ 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2A70150D13			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.							